

NEW
Maxar[®]
CHARGE
Emergency System <マクサ>

楽でんくん²

今の時代、何が必要なのか？

非常用・ポータブル電源

いざという時の為に。非常用バックアップ。

2400Wh



『楽でんくん²』は、『防災製品等推奨品マーク』を取得しております。

余裕あるバックアップが提供できます。

※機種や環境により異なり、保証するものではありません。



40インチ液晶テレビ/1台
<出力：120W>
最大20時間*



照明/2台
<出力：40W>
最大30時間*



450L 冷蔵庫/1台
<年間消費電力：250kWh>
最大84時間*



非常用・ポータブル電源

いざという時の為に。非常用バックアップ。

2400Wh

本体仕様



『楽でんくん2』は、『防災製品等推奨品マーク』を取得しております。

出力仕様		
AC出力	定格出力	1000W
	定格出力電圧	100Vac
	定格周波数	50/60Hz
	最大出力	1200W
シガーライター出力	定格出力電圧	12V
USB出力	出力電圧	5V
	最大出力電流	3A
注：単一USBポートとダブルUSBポートの最大出力は3Aです。		
タイプC-PD出力	急速充電	PDプロトコル
	出力電圧範囲	5-20V
	定格出力電圧/電流	(5V/9V/12V/15V)3A,20V/2.25A
入力仕様	ACアダプター	42V/200W
	PV 最大入力電力	500W
	PV 入力電圧範囲	16-60Vdc
	PV 最大入力電流	10A
	ソーラー充電モード	MPPT
	MPPT効率	99.5%
	最大効率	>88%
IP等級		IP 21
動作環境		相対湿度:10%-90%
		動作温度:0-40℃
外形寸法		493.5*165.4*364.7mm
正味重量		22kg

注：総出力電力が1000Wを超えると、DC出力は直接オフになります。負荷が30W未満の場合、出力電力は表示されません。消費電力機器と本製品に接続されている場合、表示される出力と実際の出力には最大30Wの差があります。